

SMS

API



16.3.2015

SMS API Kullanım Bilgilerini İerir.

KobiKom Telekomunikasyon A.Ő.

Tel: +90 224 532 0 444
Fax: +90 224 211 00 47

Y.Yalova Yolu Buttım iŐ Mrk. C-Blok K.5
N.1462 Osmangazi / Bursa / Trkiye

www.kobikom.com
kobi@kobikom.com

İçindekiler

XML Kullanımı	1
XML Gönderim Yapısı	2
Yapı Parametreleri	3
Geri dönüş XML	4
Kısa Mesaj Hızlı Gönderim	5
Hata ve Gönderim Kodları	6
İleti Raporu Almak	7

XML Kullanımı

1.1.1 HTTP(S) XML

POST edilecek adres

<http://www.kobikom.com/api/sendsms/xml/>

1.1.2 Sorgu Gönderimi

POST <http://www.kobikom.com/api/sendsms/xml/>

Host: kobikom.com

Content-Type: application/xml **Accept:** */*

1.1.3 SMS Gönderim Parametreleri

XML Gönderim Yapısı

KobiKom mesaj id oluşturarak gönderim	Özel kendi mesaj id oluşturarak gönderim
<pre> XML= <SMS> < dogrulama> <kullanici>kullanıcı_adiniz</kullanici> <parola>kullanici_parola</parola> </dogrulama> <mesajiniz> <baslik>Kobikom</baslik> <metin>Merhaba</metin> <flash></flash> ¹ <type></type> <wapurl></wapurl> <binary></binary> <datacoding></datacoding> <esmclass></esmclass> <srcton></srcton> <srcnpi></srcnpi> <destton></destton> <destnpi></destnpi> <ileriTarih>4d3h2m1s</ileriTarih> <ValidityPeriod></ValidityPeriod> <appid></appid> <pushurl></pushurl> <nopush></nopush> <alicilar> <gsm>905329975725</gsm> <gsm></gsm> <gsm></gsm> <gsm></gsm> </alicilar> </mesajiniz> </SMS> </pre>	<pre> XML= <SMS> <dogrulama> <kullanici>kullanici_adiniz</kullanici> <parola>kullanici_parola</parola> </kullanici> <mesajiniz> <baslik>Kobikom</baslik> <metin>Merhaba</metin> <flash></flash>¹ <type></type> <wapurl></wapurl> <binary></binary> <datacoding></datacoding> <esmclass></esmclass> <srcton></srcton> <srcnpi></srcnpi> <destton></destton> <destnpi></destnpi> <ileriTarih>4d3h2m1s</ileriTarih> <ValidityPeriod></ValidityPeriod> <appid></appid> <pushurl></pushurl> <nopush></nopush> <alicilar> <gsm messageId="clientmsgID1">905329975725</gsm> <gsm messageId="clientmsgID2">905329975726</gsm> <gsm messageId="clientmsgID3">905329975737</gsm> <gsm messageId="clientmsgID4">905329975744</gsm> </alicilar> </mesajiniz> </SMS> </pre>

Yapı Parametreleri

Doğrulama	kullanici	Kobikom kullanıcı adınız
	parola	Kobikom kullanıcı şifreniz
Mesaj	baslik	Dinamik mesaj gönderen id Alphanumeric max.length :11 Numeric max.length: 14
	metin	Mesaj alanı boyut 160 karakter olmalı
	Flash	0 veya 1 değer alabilir 0 normal SMS send 1 flash SMS acil durumlarda kullanılır
	type	Seçimli parametre longSMS Bos kullanın 160 dan fazla karakter mesajda bu değer kullanılır
	wapurl	bos
	binary	Hexdecimal format (boş)
	DataCoding	Default : 0 Değer: 8 (Unicode gönderim için)
	Esmclass	Esm_class default 0
	Srcton	bos
	Srcnpi	bos
	Destton	bos
	Destnpi	bos
	ValidityPeriod	ValidityPeriod HH:mm maksimum 48 saat olabilir default boş
	ileriTarih	İleri gönderimli kullanım 4 day, 3 hours, 2 minute, 1 second, Anlık gönderim için 1s olmalı
	appid	boş
	pushurl*	Boş durumda nopush
	nopush*	Default değer 0 dır boş bırakınız
Alicilar	GSM	Mesaj kime gönderilecek +, 0 uluslararası gönderim için kullanımı
	GSM messageId="clientmsgID"	Kayıt teslimi - "messageID" müşteri tarafından belirlenen ⁶

Geri dönüş XML

SMS Mesaj gönderim durumlarının geri dönüş çıktı durumları

1. <u>Kobikom message ID döngü sonucu</u>	2. <u>Özel message ID döngü sonucu</u>
<p>Status Code: 200 Content-Type: text/csv;charset= UTF-8</p> <p>Content-Length: 176 Date: Tue, 22 May 2012 12:28:38 GMT</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <results> <result> <status>0</status> <messageid>Kobikom_MessageId değeri</messageid> <destination>905329975725</destination> </result> </results></pre>	<p>Status Code: 200 Content-Type: text/csv;charset= UTF-8</p> <p>Content-Length: 277 Date: Tue, 22 May 2012 12:28:50 GMT</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <results> <result> <status>0</status> <messageid>sizinmsgID1</messageid> <destination>905329975725</destination> </result> <status><0</status> <messageid>sizinmsgID2</messageid> <destination>905329975726</destination></r esult> </results></pre>

Kısa Mesaj Hızlı Gönderim

Request

POST http://www.kobikom.com/api/sendsms/xml/

Host: kobikom.com

Content-Type: application/xml **Accept:** */*

<pre>XML= <SMS> <dogrulama> <kullanici>test</kullanici> <parola>test</parola> </dogrulama> <mesajiniz> <baslik>Kobikom</baslik> <metin>Merhaba</metin> <alicilar> <gsm>905352220087</gsm> </alicilar> </mesajiniz> </SMS></pre>	<pre>XML= <SMS> <dogrulama> <kullanici>test</kullanici> <parola>test</parola> </dogrulama> <mesajiniz> <baslik>Kobikom</baslik> <metin>Merhaba</metin> <alicilar> <gsm>905352220087</gsm> <gsm>905352220054</gsm> <gsm>905322542525</gsm> </alicilar> </mesajiniz> </SMS></pre>
---	---

Hata ve Gönderim Kodları

0	Tüm işlemler başarılı
-1	Gönderim başarısız
-2	Hesapta yeterli kredi yok
-3	Hedeflenen ağ kapsamında değil
-5	Kullanıcı adı ve şifre geçersiz
-6	Gönderim numarasında eksiklik
-10	Kullanıcı Adı hatalı
-11	Parola hatalı
-13	Bilinmeyen gönderim numarası KobiKom dışı gönderim operatörü
-22	XML syntax error hata
-23	Genel hata
-26	API bağlantı hatası
-27	İleri gönderim tarih hatası
-33	Birden fazla MessageID durum hatası
-34	Mesaj iletilemedi
-99	Birden çok gönderim hatası nedeni ?

Örnek PHP Gönderim Kodu : <http://www.kobikom.com/api/xmltest.rar>

İleti Raporu Almak

ÇOK ÖNEMLİ: İletim raporu yöntemi kullanırken sadece bir kez sonuç görüntülenir, rapor sonucu tekrar gösterilmez eğer tekrar rapor görmek istenilirse sonuç **NO_DATA** olarak dönecektir.

1.1.1 Sorgu Gönderimi

GET <http://www.kobikom.com/api/sendsms/xml/pull?>

Host: kobikom.com

Content-Type: application/xml **Accept:** */*

- HTTP GET yöntemi ile URL teslim raporları almak için

<http://www.kobikom.com/api/sendsms/xml/pull?kullanici=test&parola=test1>

Parametreler :

- **Kullanici**
- **Parola**
- **MessageId** / isteğe bağlı, belirli iletim raporlarını istemek için. Virgül ile ayırarak birden fazla değer isteme olasılığı.

Dönüş Değerleri :

- **5** - Geçersiz kullanıcı adı veya şifre
- **10** - Eksik Kullanıcı Adı hatası
- **11** - Eksik Şifre Hatası

1.1.2 Sizin oluşturduğunuz Message ID ile gönderim raporunuz

```
<DeliveryReport>
<message id="1000" sentdate="2010/8/2 14:55:10"
done date="2010/8/2 14:55:16" status="DELIVERED" gsmerror="0"
/>
<message id="1002" sentdate="2010/8/2 14:55:10"
done date="2010/8/2 14:55:16" status="DELIVERED" gsmerror="0"
/>
```

1.1.3 KobiSMS oluşturma raporunuz

```
<DeliveryReport>
<message id="1023012301" sentdate="2005/7/19 22:0:0"
done date="2005/7/19 22:0:0" status="NOT_SENT" gsmerror="0" />
</DeliveryReport>
```

id	Kullanıcı özel veya KobiSMS mesaj id	
senddate	Mesaj gönderim zaman başlangıcı format(yyyy/m/d hh:mm:ss)	
done date	Mesaj gönderim bitiş zaman aralığı format(yyyy/m/d hh:mm:ss)	
status	NOT_SENT	Mesaj KobiSMS kuyruğunda ancak teslim edilemedi
	SENT	Mesaj rapor desteği vermeyen alan üzerinden gönderildi.
	NOT_DELIVERED	Mesaj teslim edilemedi.
	DELIVERED	Mesaj alıcıya başarı ile iletildi.
	NOT_ALLOWED	Şebekeye göndermek için yetki ?
	INVALID_DESTINATION_ADDRESS	Geçersiz / Yanlış GSM Operatör No
	INVALID_SOURCE_ADDRESS	Yanlış / Geçersiz / Kaynak Adres
	ROUTE_NOT_AVAILABLE	Gönderim geçerli alanda değildir.
	NOT_ENOUGH_CREDITS	Kullanılabilir krediniz hesabınızda tükendi
	REJECTED	Değişik sebeplerden reddedildi.
	INVALID_MESSAGE_FORMAT	Mesajınız geçersiz biçimdedir.